



Torcia da mano o casco ATEX "ZONA 0/20" L-5 POWER

Robusta, affidabile e ultraleggera, L-5 Power può essere montata sui più comuni caschi dei Vigili del Fuoco. Certificata ATEX ZONA 0 (GAS) / 20 (POLVERI), da utilizzare nelle aree più pericolose e negli spazi ristretti. La torcia combina una cornice fotoluminescente con un LED rosso visibile sulla coda, per facilitare la localizzazione dell'utente nell'ambiente più buio.

- **LED rosso** sulla coda, per facilitare la localizzazione dell'utente nell'ambiente più buio
- Interruttore a pulsante in materiale soft touch, posizionato lateralmente per garantire facile individuazione e spinta con i guanti
- Realizzata con resina termoplastica con elevata resistenza agli urti, alle temperature estreme e alle sostanze corrosive
- Ghiera fotoluminescente che facilita la sua posizione in caso di caduta o perdita accidentale
- 3 Caricabatterie disponibili da 1, 3 e 5 POSIZIONI *(solo per la versione ricaricabile)*

E' disponibile in due versioni:

- L-5 Power con 4 batterie alcaline AAA (incluse)
Cod. 20.0302.013
- L-5R Power con batteria ricaricabile Li-ion / 3,7 V (inclusa)
Cod. 20.0301.018

La torcia L-5 Power è compatibile con la maggior parte dei caschi per Vigili del Fuoco.

Caratteristiche:

- Certificata **ATEX ZONA 0 (GAS) | 20 (POLVERI)**
- II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga | II 1D Ex ia op is IIIC T 85° C Da
- Protezione di ingresso: **IP67**
- Misure: 150 x 38 x 44 mm.
- Peso: Modello alcalino: 145 gr. (batterie AAA incluse); modello ricaricabile: 125 gr. (batteria inclusa)
- Autonomia Luce: Modello alcalino fino a 30 ore; modello ricaricabile 4 ore
- Fonte di illuminazione: **150 lumen**, fino a 96 metri.
- Antistatica

Carica-batterie singolo venduto a parte: **cod. 30.0401.004**

La torcia viene fornita equipaggiata con l'adattatore per caschi.

