



Torcia da mano o casco ATEX "ZONA 0/20" L-5 PLUS

Robusta, affidabile e ultraleggera, L-5 Plus può essere montata sui più comuni caschi dei Vigili del Fuoco. Certificata ATEX ZONA 0 (GAS) / 20 (POLVERI), da utilizzare nelle aree più pericolose e negli spazi ristretti, la torcia combina una cornice fotoluminescente con un sensore di luce che consente all'utente di risparmiare batteria e migliorare il tempo di autonomia della luce.

- Include **sensore di luce per una gestione intelligente dell'energia**
- Interruttore a pulsante in materiale soft touch, posizionato lateralmente per garantire facile individuazione e spinta con i guanti
- Realizzato con resina termoplastica con elevata resistenza agli urti, alle temperature estreme e alle sostanze corrosive
- Testa fotoluminescente che facilita la sua posizione in caso di caduta o perdita accidentale
- 3 Caricabatterie disponibili da 1, 3 e 5 POSIZIONI *(solo per la versione ricaricabile)*



E' disponibile in due versioni:

- L-5 + con 4 batterie alcaline AAA (incluse)
Cod. 20.0302.014
- L-5R + con batteria ricaricabile Li-ion / 3,7 V (inclusa)
Cod. 20.0301.019

La torcia L-5 Plus è compatibile con la maggior parte dei caschi per Vigili del Fuoco

Caratteristiche:

- Certificata **ATEX ZONA 0 (GAS) | 20 (POLVERI)**
- II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga | II 1D Ex ia op is IIIC T 85° C Da
- Protezione di ingresso: **IP67**
- Peso: Modello alcalino: 145 gr. (Batterie AAA incluse); modello ricaricabile: 125 gr. (batteria inclusa)
- Misure: 150 x 38 x 44 mm.
- Fonte di illuminazione: **135 lumen**, fino a 87 metri
- Antistatica
- Tempo di combustione: 30 ore max. (modello alcalino); 4 ore max. (modello ricaricabile).

Carica-batterie singolo venduto a parte: **cod. 30.0401.004**

La torcia viene fornita equipaggiata con l'adattatore per caschi.

